



CTINF9010 18 V Hand-Kompressor

Schnell - Flexibel - Unabhängig

Merkmale und Vorteile

- Hochleistungsmotor mit hohem Volumen für schnelles Aufpumpen
- Schlauchlänge 0,685m
- Aufpumpen von 6 Standard Autoreifen (195/65R15) auf 2.4bar mit einer Akkuladung
- Wiegt ohne Batterie weniger als 0,9kg
- Die automatische Abschaltung stoppt das Aufpumpen, wenn der eingestellte Druck erreicht ist
- Integriertes LED-Licht hilft, den Arbeitsbereich auszuleuchten
- Einfach zu handhabende Bedienelemente auf der Rückseite für Einhandbedienung
- Druck-Voreinstellungsfunktion mit konstanter Anzeige
- Maximales Abgabevolumen 35l/ min
- Gehäuse aus einem robusten, glasfaserverstärkten Nylon
- Diverses Düsensortiment enthalten
- Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten



Zubehör (optional)

CTB1856	18 V/ 5,6Ah Li- Ionen Akku, Seitenverriegelung
CTB185	18 V/ 5Ah Li- Ionen Akku, Seitenverriegelung
CTB8187	18 V/ 5Ah Li- Ionen Akku
CTCEU131A	Ladegerät

CE - DE, ES, FR, IT, GB, NL, JP



Snap-on is a trademark, registered in the United States and other countries, of Snap-on Incorporated. All other trademarks are marks of their respective holders.
©Snap-on Incorporated 2024. All rights reserved.
Snap-on, 2801 80th Street, Kenosha, WI 53143 www.snapon.com







CTINF9010

Technische Daten

Batteriespannung (V)	18
Ladezeit (min)	90
Maximaler Strom (A)	5
Motorleistung (W)	85
Maximaler Druck (bar)	10,3
Gewicht ohne Akku (kg)	0.86
Garantie	1 Jahr
Akkus (optional)	CTB185, CTB1856, CTB8187
Ladegerät (optional)	CTCEU131A
Kolbengröße (mm)	25
Max. Luftvolumen (l/min)	35
Höhe mit Akku (mm)	292
Geräuschpegel (dBA)	78.4
Geräuschpegel (LwA), dBA	90
Klang Unsicherheit (dB)	1.21
Hand-Arm-gewichtete Vibration (m/sec ²)	2.18



WARNING

- Bei Akkus besteht die Gefahr von Feuer, Explosionen und elektrischen Schlägen
 **Akkus nur mit dem original Ladegerät laden. Nie bei Temperaturen über 49 °C lagern.**
- **Verschlossene Batterien niemals wegwerfen, führen Sie diese einer entsprechende Entsorgungsfirma zu.**
 **Folgen Sie allen Sicherheitshinweisen in der Bedienungsanleitung**
- **Feuer, Explosionen und elektrische Schläge können zu Verletzungen führen.**

- **Funken können eine flammable Umgebungen entzünden**
 **Akkugeräte nicht in schnell entflammaren Umgebungen nutzen**
Bedienungsanleitung und zusätzliche Sicherheitshinweise beachten